

ČÍTAČKA QR A RFID – POVRCHOVÁ MONTÁŽ DO INŠTALAČNEJ KRABICE, ETHERNET

Katalógové číslo: FC7735 · Čítačky a terminály

Čítačka QR a čiarových kódov s NFC/RFID 13,56 MHz na zabudovanie do turniketu alebo steny (86 × 86 mm). Ethernet + relé, číta z mobilu aj z papiera za 30 ms, -20 až +70 °C.

cena na vyžiadanie – ponuku pošleme do 1 pracovného dňa

Pre schválené partnerské účty platia veľkoobchodné ceny.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Overenie	QR / čiarové kódy (mobil aj papier), NFC / RFID 13,56 MHz
Snímač	CMOS 640 × 480
Rýchlosť čítania	30 ms, 360°, 0 – 100 mm
Komunikácia	Ethernet (RS485, Wiegand, Wi-Fi na objednávku)
Výstup	relé NO/NC 30 V / 1 A
Signalizácia	LED biela / zelená / červená + zvuk
Napájanie	9 – 15 V DC, 80 mA – zdroj nie je v balení
Montáž	zabudovanie 86 × 86 mm
Rozmery	86 × 86 × 39 mm
Pracovná teplota	-20 až +70 °C
Prostredie	interiér / pod prístreškom
Certifikácia	CE, RoHS
Záruka	2 roky

DODANIE, ZÁRUKA, SERVIS

Dodanie	položky skladom do 3 pracovných dní; ostatné podľa potvrdenia pri objednávke (turnikety na palete, čítačky balíkom)
Záruka	24 mesiacov; náhradné diely a servis v SR a ČR
Montáž	na požiadanie po celom Slovensku a v Česku, vrátane zapojenia do prístupového softvéru
Dokumentácia	návod na montáž a zapojenie v slovenčine, CE vyhlásenie o zhode na požiadanie